

دربازکن ریموتی ۲ خروجی ۲۲۰ ولت

این محصول به سادگی بر روی درب نصب میشود و بدون نیاز به کلید و از راه دور می توان قفل ، درب را باز کرد.

این محصول امکان کنترل دو درب مجزا ولی نزدیک به هم را در یک ریموت به افراد میدهد .

طریقه نصب محصول : این محصول دارای دو ترمینال ورودی برای برق ۲۲۰V-AC و چهار ترمینال خروجی برای قفل بازکن می باشد.

INPUT : ورودی برق ۲۲۰V-AC

DOOR : این قسمت را به ورودی قفل بازکن اتصال دهید.

A-۱ : این قسمت به ترمینال بالایی قفل ، بازکن اول متصل شود

B-۱ : این قسمت به ترمینال پایینی قفل ، بازکن اول متصل شود

A-۲ : این قسمت به ترمینال بالایی قفل ، بازکن دوم متصل شود

B-۲ : این قسمت به ترمینال پایینی قفل ، بازکن دوم متصل شود

انتن : در این قسمت برای افزایش برد دستگاه میتوانید آنتن اضافه کنید

توجه : محل نصب دستگاه باید طوری باشد که باران گیر نباشد.

توجه : در صورت نیاز به استفاده همزمان دربازکن ریموتی و آیفون نیاز به تغییر سیم کشی مجدد آیفون نمی باشد فقط خروجی دستگاه دربازکن ریموتی را به بغل سیمکشی قبلی قفل دربازکن نصب نمایید تا هم با آیفون کار کند و هم با ریموت.

روش تعریف ریموت : این دستگاه با سیستم امنیتی نوین طراحی شده است . تا دارای امنیت بیشتری نسبت به دستگاههای مشابه باشد.

این دستگاه دارای کارت رمزی هست که به صورت اختصاصی بوده و متشکل از ارقام و حروف می باشد که در صورت مفقودی ریموت میتوانید با اعلام آن به شرکت ریموت اصلی دریافت نمایید و همچنین در صورت نیاز به ریموت بیشتر میتوانید توسط ریموت های بلوتوثی هم فرکانس موجود در بازار از ریموت اصلی کپی بگیرید.

هایتک

