

## تک رله کد لرنینگ T221

بدون نیاز به آداپتور با تغذیه :

۴ 220 ولت

✓ تک رله با تغذیه ۲۲۰ ولت AC

با استفاده از این برد می توانید خانه های قدیمی و با سیم کشی قدیمی را هوشمند سازی کرده و هر گیرنده را در مکان های مختلف نصب کنید و با استفاده از یک ریموت ۲ تا ۱۶ کانال تمامی روشنایی ، هیتر ، فن ، درب و ... خود را کنترل کنید

بطور مثال ۱۶ نقطه از یک منزل را میخوایم با ریموت کنترل کنیم ولی سیم کشی منزل قدیمی می باشد

۱۶ عدد از این برد را در مکان های مختلف منزل نصب میکنید  
بطور مثال هر کلید که مربوط به روشنایی لامپ ، مهتابی یا لامپ کم مصرف است را به یکی از این دستگاهها متصل میکنید و یکی از کلید های ریموت ۱۶ کانال را به دلخواه روی این دستگاه ذخیره میکنید.

حال با استفاده از ریموت میتوانید تمامی لامپ ، فن ، هیتر و ... را کنترل کنید

✓ مد لحظه ای 1 ثانیه

✓ مد فلیپ فلاپ

← ولتاژ تغذیه ۲۲۰ ولت AC

← قابلیت کار با ریموت های برد کوتاه و بلند

← قابلیت پاک کردن ریموت ها

نکته:

← خروجی های این مدل دستگاه ۲۲۰ ولت می باشد.

← هر خروجی زیر بار

✓ لامپ های رشته ای ۱۰۰۰ وات

✓ لامپ های کم مصرف ۱۰۰ وات

✓ لامپ های smd و cob با 5۰ وات

← برای توان های بالاتر از مدل دارای خروجی SSR استفاده شود

ذخیره ریموت :

شناسی روی دستگاه را 2 ثانیه فشار داده و رها کنید چراغ روی دستگاه 3 بار چشمک زده و روشن می ماند  
شناسی ریموت را به مدت 3 ثانیه کنار دستگاه فشار دهید ، چراغ دستگاه خاموش شده و دکمه ریموت روی دستگاه ذخیره می شود

پاک کردن ریموت ها:

شناسی دستگاه را 10 ثانیه فشار داده و رها کنید چراغ دستگاه چند بار چشمک زده و خاموش می شود . ریموت ها از روی دستگاه پاک میشود

در مد لحظه ای خروجی دستگاه 1 ثانیه وصل و سپس قطع می شود

در مد فلیپ فلاپ با یکبار زدن شاسی ریموت خروجی وصل و با زدن مجدد شاسی ریموت خروجی قطع میگردد

**خروجی دستگاه مستقیماً برق 220 ولت می باشد**

تغییر مد دستگاه :

برای تغییر مد دستگاه در مد لحظه ای 1 ثانیه و فلیپ فلاپ باید دستگاه را خاموش کنید

**در هنگام نصب دستگاه به خاطر وجود برق 220 ولت  
به نکات ایمنی توجه کنید**