

دربازکن رمزی ، کارت ، اثر انگشتی ۲۲۰۷

این دربازکن دارای رسیور تغذیه ۲۲۰۷ می باشد که به سهولت و بدون تخصص قابل نصب می باشد و از سیستم های اثر انگشت ، کارت ، تگ و رمز برای سهولت تردد پشتیبانی میکند.

این دربازکن دارای اپلیکشن اختصاصی می باشد که بر روی گوشی های اندروید و آیفون قابل نصب بوده و امکان اضافه و حذف کردن کارت ، رمز ، اثر انگشت و حتی گزارشگیری از تردد های انجام شده را فراهم میکند . این دستگاه دارای حافظه ۱۰۰۰ کاربری می باشد که ۵۰۰ عدد اثر انگشت و بقیه کارت و رمز و کاربر موبایل می باشد .

طریقه نصب: این دستگاه دارای رسیور تغذیه ۲۲۰۷ می باشد که با اتصال ۶ عدد سیم نصب میشود و نیازی به تخصص ندارد.

ورودی برق رسیور (INPUT): ۲۲۰V-AC

اتصالات مشترک رسیور با دستگاه :

۱- برق رسانی :

ترمینال رسیور	ترمینال دستگاه
+12V	DC+
GND	GND

۲- اتصال رله برای کنترل درب

ترمینال رسیور	ترمینال دستگاه
COM	COM
NO	NO

۳- اتصال قفل برقی

ترمینال رسیور	ترمینال قفل ، بازکن
DOOR-A	ترمینال اول قفل بازکن
DOOR-B	ترمینال دوم قفل بازکن

ترمینال های غیرمشترک دستگاه با رسیور:

OPEN: در صورت نیاز به اضافه کردن آپشن های اضافی پنل در بازکن تشخیص چهره و.... مورد استفاده قرار میگیرد.

که GND و OPEN به COM و NO در بازکن تشخیص چهره یا ... متصل می‌شود.

BELL: ورودی و خروجی زنگ میباشد.

ALARM : به عنوان ترمینال محافظتی دستگاه محسوب میشود در صورت باز شدن دستگاه از محل خود صدای بوق و آلارم دستگاه فعال میشود .

(D⁺, D¹, D-in): این سه ترمینال، ترمینال‌های رزرو می‌باشد و در حال حاضر کاربردی ندارد.

